

Stampante laser monocromatica ad alta velocità



- Velocità di stampa: fino a 20 ppm (pagine al minuto)
- Risoluzione: HQ1200 (2.400 x 600 dpi), 600dpi, 300dpi
- Interfaccia Hi-Speed USB 2.0
- Memoria: 8 MB
- Linguaggio di stampa: GDI
- Compatibile con Windows®, Citrix+++®, Mac® & Linux
- Processore: 200MHz
- Capacità carta in ingresso cassetto standard: 250 fogli
- Slot da 1 foglio per inserimento manuale
- Supporto per percorso carta lineare
- Tempo di uscita prima stampa: meno di 10 secondi (“da pronto”)
- Fornito di toner monocromatico da 700 pagine*
Per la tipologia dei toner consultare il paragrafo “Consumabili”
- Tamburo da 12.000 pagine (una pagina per lavoro)

Generale

Motore	Laser
Processore	200MHz (ARM9)
Velocità di stampa	Fino a 20 pagine al minuto
Risoluzione	HQ1200 (2.400 x 600dpi), 600dpi, 300dpi
Interfacce	USB 2.0 Hi-Speed
Memoria	8 MB
Tempo di uscita prima stampa	Meno di 10 secondi ("da pronto")
Tempo di riscaldamento	Meno di 7 secondi ("da riposo")
Linguaggio di stampa	GDI

Pannello di controllo

LED su display	T04 LED: toner (giallo), drum (giallo), error (arancio) e ready (verde)
Tasti	Tasto "Go"

Driver di stampa

Windows [*]	Windows 7 [*] (32 e 64 bit edition), Windows Vista [*] (32 e 64 bit edition), Windows XP Home Edition, Windows XP Professional (32 e 64 bit edition), Windows [*] 2000 Professional, Windows [*] Terminal Services 2003 & 2008 ⁺⁺⁺ , Citrix Presentation Server ⁺⁺⁺ , Citrix XenApp ⁺⁺⁺ *
Apple Macintosh	Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
Linux ^{***}	Driver per sistema di stampa Linux per CUPS (ambiente x86, x64), driver per sistema di stampa Linux per LPD/LPRng (ambiente x86, x64)

+++ Installato localmente solo su PC client (non su server).

Funzioni del driver di stampa

Stampa N in 1 ^{††}	2, 4, 9, 16 o 25 pagine possono essere condensate in 1 pagina A4
Stampa poster [†]	1 pagina può essere ingrandita e stampata in 4, 9, 16 o 25 pagine
Stampa intestazione e piè di pagina [†]	Stampa l'ora e la data e/o l'identificativo utente sui documenti
Stampa filigrana [†]	Stampa filigrana per documenti con un testo predefinito o con messaggi personalizzati
Stampa duplex manuale [†]	Stampa su entrambe le facciate del foglio con la funzione fronte/retro manuale
Stampa opuscoli manuale [†]	Stampa documenti in formato opuscolo A5 utilizzando la funzione fronte/retro manuale

† Solo Windows^{*}

†† Solo Windows^{*} e Apple Macintosh

Gestione carta

Carta in ingresso**

Cassetto carta	250 fogli
Slot alimentazione manuale	1 foglio

Carta in uscita**

Cassetto carta	100 fogli (faccia in giù)
Percorso carta lineare	1 foglio (faccia in su)

Specifiche carta

Tipi di carta

Cassetto standard	Carta comune, carta sottile, e carta riciclata
Slot alimentazione manuale	Carta comune, carta sottile, carta spessa, carta riciclata, cartoncino, etichette, buste

Grammature

Cassetto standard	60 - 105g/m ²
Slot alimentazione manuale	60 - 163g/m ²

Formati carta

Cassetto standard	A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, A5(lato lungo), B6(ISO), A6, Executive
Slot alimentazione manuale	Larghezza: 76.2 - 216mm, lunghezza: 116 - 406.4mm

Consumabili

Toner (TN-2010)	1.000 pagine*
Tamburo (DR-2200)	12.000 pagine A4 (una pagina per lavoro)

La frequenza di sostituzione dei consumabili varia in base alla complessità delle stampe, alla percentuale di copertura, al formato carta, alle pagine per lavoro e al tipo di supporto.

Pesi e dimensioni (con consumabili)

Con imballo

Dimensioni 475 mm x 454 mm x 331 mm
Peso 8.0 kg

Senza imballo

Dimensioni 368 mm x 360 mm x 183 mm
Peso 6.7 kg

Consumo energetico

In stampa 421W a 25c
In attesa 62W a 25c
A riposo 0.8wW a 25c
Valore "TEC"
(Consumo energetico tipico) 0.913 kWh / settimanale

Livello di pressione sonora

In stampa Meno di 53 dB
In attesa Meno di 31 dB

Livello di potenza sonora

In stampa Meno di 6.40 B
In attesa Meno di 4.54 B

Ecologia

Risparmio energetico Permette alla stampante di consumare meno energia quando non è in uso
Risparmio toner Riduce i consumi di toner e aiuta a diminuire i costi totali di gestione della stampante

Rispetto per l'ambiente

Certificazioni ambientali Energy Star e Blue Angel

Carico di lavoro

Consigliato 250 – 1.600 pagine al mese

Contenuto della confezione

Toner: 700 pagine*
Tamburo: 12.000 pagine
Cavo di alimentazione
Software driver per Windows[®] & Apple[®] Macintosh
Manuale utente (CD-ROM)
Guida installazione veloce
Cavo interfaccia PC **NON** incluso

- * Capacità dichiarata in accordo con ISO/IEC19752
- ** Calcolato con carta di 80g/m²
- *** Scaricabile gratuitamente da Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>
- † Solo Windows[®]
- †† Solo Windows[®] & Apple[®] Macintosh
- ††† Installato localmente solo su un PC Client (non installato sul server).

